

MAXIMO

COMBO CLASSIC

DECODER DIGITALE SATELLITARE E TERRESTRE




HDR

Abilitato
ZONA
DAZN

Sfrutta al massimo la tua TV con Digiquest Maximo, decoder **COMBO** di ultima generazione S2/T2 per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma **tivùsat**, di tutti i canali **satellitari FreeToAir** e di quelli del nuovo digitale terrestre DVB-T2. Decoder **completo** e **facile da usare**, grazie all'**auto-rilevamento** dell'impianto satellitare, alla funzione **back-up**, al **tasto SOS**, alla sintonizzazione **rapida** dei canali del pacchetto **tivùsat** e alla possibilità di **attivare** la funzione di registrazione. **Tessera tivùsat inclusa** nella confezione.

CARATTERISTICHE

- Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 | terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit)
- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby
- 1 Lettore Smart Card Nagravision compatibile con la piattaforma tivùsat
- Auto-rilevamento dell'impianto satellitare (universale, SCR, dCSS e Dualfeed)
- Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l'accensione del decoder rendendo più rapida la visione
- Funzione back-up per salvare la configurazione dell'impianto e le personalizzazioni effettuate
- Tasto SOS per effettuare una nuova ricerca dei canali senza entrare nel menu
- Funzione ricerca rapida, permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al pacchetto tivùsat, velocizzando la ricerca
- Funzione PVR attivabile²: registrazione in formato proprietario fino a due canali contemporaneamente dello stesso pacchetto (MUX o TP), con possibilità di visualizzare un altro canale dello stesso pacchetto mentre si registra. Pausa in diretta (timeshift)¹: per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole
- Funzione Mediaplayer via USB³: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DivX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
- HDR (High Dynamic Range) compatibile
- Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁴
- Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico⁴
- Canali TV e radio memorizzabili
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- Menu multilingua (italiano, inglese e tedesco)
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
- Ricerca canali automatica e manuale
- Aggiornamento automatico dei canali in standby
- Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
- Varie funzioni canali: Lista preferiti, Parental control, ecc.
- Timer e televideo
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)
- Formato video 16:9, 4:3, Auto
- Accensione sull'ultimo canale visualizzato
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS unicable
- Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁴
- Alimentazione 12V \approx 1,5A
- Supporta HUB USB¹



ART. RICD1246

EAN: 8032622981544

Box/Pallets: 10/490 pz.

Dimensioni: 170x112x30 mm

Peso: 230 g

La smartcard
è inclusa nella
confezione!

ACCESSORI INCLUSI

- Telecomando 2 in 1
- Smartcard tivùsat
- Alimentatore esterno:
Input 100-240V~ 50-60Hz
Output 12V \approx 1,5A

DOPPIO
TUNERAUTO-RILEVAMENTO
IMPIANTO SATFUNZIONE
BACK-UP

TASTO SOS

2 IN 1
TELECOMANDO
2in1VISUALIZZAZIONE
ORARIO IN
STANDBYMEDIAPLAYER
VIDEO, AUDIO,
IMMAGINIFAST BOOT
RIAVVIO
VELOCERICERCA
RAPIDAALIMENTAZIONE
12VSUPPORTO
WIFI
DEDICATOAGGIORNAMENTO
FTP TRAMITE
PORTA LANSCR
dCSS
SINTONIZZAZIONE
SCR e dCSS